


Схема однолинейная.

Обозначение	Наименование	Технические характеристики	Тип, марка оборудования	Кол-во	Примечание
QW1, QW2	Выключатель нагрузки	10кВ, 630А	ВНА-Л-10/630	2 шт.	✓
FU1-FU3	Предохранитель	10кВ, 31,5А	ПКТ102-10-31,5-31,5	3 шт.	
FV1-FV3	Ограничитель перенапряжения	10 кВ	ОПНн	3 шт.	
FV13-FV15	Ограничитель перенапряжения	0,4кВ,	ОПНн-0,38	3 шт.	✓
Q1	Рубильник	0,4кВ, 630А	РС-6	1 шт.	✓
FU4-FU6	Предохранитель с держателем	250А	ПН-2(ДП)	3 к-та	✓
P1	Счетчик электрической энергии	380В, 5А	Меркурий 234 ART(2)-03 PR	1 шт.	✓
D1-D3	Концентратор		Меркурий 225.21	3 шт.	✓
D4	БСМ-шлюз		Меркурий 228	1 шт.	✓
D5	БСМ-кодер с антенной		Telefonis WRX768 L40	1 шт.	✓
TA1-TA3	Трансформатор тока	0,4кВ, 200/5, Кл0,5	T-0,66	3 шт.	✓
TA4	Трансформатор тока	0,4кВ, 400/5, Кл0,5	T-0,66	1 шт.	✓
PA1	Амперметр	400/5		1 шт.	✓
PV1	Вольтметр	0,5кВ		1 шт.	✓
QF1, QF2	Рубильник с ПН-2 160А/250	0,4кВ, 250А	РПС-2	2 шт.	✓
QF3, QF4	Рубильник с ПН-2 100А/250	0,4кВ, 250А	РПС-2	2 шт.	✓



ОШИНОВКА			
РУ-10(6) кВ	АДЭ1(А1)	5х50	
РУ-0,4 кВ	АДЭ1(А1)	5х50	
Нулевой проводник в камере сипстр-ра	АДЭ1(А1)	4х40	
Проводник (PEN) в РУ-0,4 кВ	М1 (Cu)	4х40	

Схема однолинейная.
КТП188-250-10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист