Наименование и обозначение	КРМ-2 "N1A"						Масса	
	ед.	Σ 1шт					ед. кг	Σ
Стальные конструкции								
Кронштейн РА1 (3.407.1-143.8.64)	1	1					13,8	
Кронштейн РА2	1	1					2,0	
Кронштейн РА4	1	1					1,5	
Кронштейн РА7	2	2					13,5	
Кронштейн Р2	3	3					2,7	
Кронштейн КМ1	1	1					2,7	
Уголок 80х80х8 L=2300 ГОСТ 8509-86 КМ2	1	1					17,0	
Скоба КМ3	4	4					0,6	
Хомут Х7	6	6					0,7	
Хомут Х8	3	3					0,8	
Проводник ЗП1	5,2	5,2					0,9	
Круг 10 ГОСТ 2590-71	1,5	1,5					0,6	
Изоляторы, линейная арматура, электрооборудование								
Разъединитель РЛКВ-1Б-10.IV/400 ТУ16-520.151-83	1	1					65,0	
Привод ПРНЗ-1031 ТУ16-820.191-83	1	1					10,5	
Муфта КМ ТУ16-538.280-79	1	1						
Разрядник вентильный РВО-10 ГОСТ 16357-83	3	3					4,2	
Изолятор ШФ20В ГОСТ 22853-79	1	1					3,4	
Колпачок К-6 ГОСТ 18380-80	1	1					0,02	
Зажим ПА ГОСТ 4261-82	6	6						
Зажим аппаратный А1А ГОСТ 23085-78	3	3						
Зажим аппаратный А2А ГОСТ 23085-78	6	6						
Наконечник 7-8 ГОСТ 7385-80	2	2						
Ошиновка (провод ВЛ) ГОСТ 839-80	9,0	9,0						
Провод заземляющий медный гибкий МГГ, l=1000 ГОСТ 20685-75	1	1						
Болт М12х40 ГОСТ 7798-70	11	11					0,05	
Болт М8х80 ГОСТ 7798-70	3	3					0,029	
Гайка М12 ГОСТ 5915-70	11	11					0,02	
Гайка М8 ГОСТ 5915-70	3	3					0,006	
Шайба 12 ГОСТ 11371-78	11	11					0,01	
Шайба 8 ГОСТ 11371-78	3	3					0,001	
Шайба пружинная 8Н ГОСТ 5402-70	3	3					0,001	
Крепление провода	4	4						

Согласовано:

Взам. инв.| №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Исполнит.		Литвинов		2019

0024-ЭС

Электроснабжение ЭПУ жилого дома (объект незавершенный строительством), г. Армавир (ТУ N 4-54-18-0024 от 02.04.2018г.)

Электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Установка разъединителя на опоре 6кВ. Ведомость подбора элементов.

ООО "СМУ-26" г. Ставрополь